

Naladenie digitálneho prijímača CDK-5518-CI:

A. Vymazanie prijímača do továrenského nastavenia:

1. Na diaľkovom ovládači stlačte tlačidlo "MENU"
2. Šípkou doprava prejdite na symbol označený " Užívateľská inštalácia" (4.symbol zľava)
3. Šípkou dole prejdite na "Továrenské nastavenie" a potvrďte stlačením "OK" (v strede medzi šípkami)
4. Ak sa objaví tabuľka "Vložte PIN kód" zadajte "0000" (postupne sa objavujú hviezdičky)
5. Objaví sa upozornenie. Šípkou hore alebo dole prejdite, aby bol na žltó vysvietený nápis "OK" a potvrďte - tlačidlom OK
6. Prijímač sa reštartuje - po cca 10sek. sa zobrazí hlavná stránka MENU

B. Nové naladenie prijímača:

1. Šípkou doprava prejdite na symbol označený " Užívateľská inštalácia" (4.symbol zľava)
2. Potvrďte na žltó vysvietený nápis "Hľadanie kanálov" stlačením tlačidla "OK"
3. Zobrazí sa tabuľka manuálneho vyhľadávania s podsvieteným kanálom "S2"
4. Šípkou doprava zmeňte kanál na "S19"
5. Stlačte červené tlačidlo s označením "AUDIO" (prejdete do editovacieho režimu)
6. Šípkou dole prejdite na "Symb. rých", navoľte symb. rýchlosť (6900). Potvrďte - OK
7. Pri správne nastavených hodnotách budú merače úrovne a kvality žlté s hodnotou aspoň 50
8. Šípkou dole prejdite na "Hľadaj všetky programy"
9. Šípkou doľava nastavte "Hľadaj sieť".Potvrďte stlačením "OK"
10. Prijímač vypíše nájdené programy. Potvrďte "ukázať" tlačidlom OK.
11. Týmto je ladenie ukončené.

12. Pokiaľ máte v rodinnom dome vlastnú anténu typu **KERO** (vrták) a nenaladilo Vám všetky programy postupujte podľa nasledujúceho postupu:

B. Nové naladenie prijímača:

1. Šípkou doprava prejdite na symbol označený " Užívateľská inštalácia" (4.symbol zľava)
2. Potvrďte na žltó vysvietený nápis "Hľadanie kanálov" stlačením tlačidla "OK"
3. Zobrazí sa tabuľka manuálneho vyhľadávania s podsvieteným kanálom "S2"
4. Šípkou doľava zmeňte kanál na "103"
5. Stlačte červené tlačidlo s označením "AUDIO" (prejdete do editovacieho režimu)
6. Šípkou dole sa dostaňte na položku "frekvencia". Nápis "Nová" bude žltó podsvietený.
7. Číselnou klávesnicou na DO (diaľkový ovládač) zadajte frekvenciu kanálu (1.kanál je "286000")
8. Šípkou dole prejdite na "Symb. rých", navoľte symb. rýchlosť (6900). Potvrďte - OK
9. Šípkou dole (2x) sa presuňte na "Modulácia", šípkou doprava (2x) nastavte "64QAM"
10. Pri správne nastavených hodnotách budú merače úrovne a kvality žlté s hodnotou aspoň 50
11. Šípkou dole prejdite na "Hľadaj všetky programy"
12. Šípkou doprava nastavte "Hľadaj skupinu programov". Potvrďte stlačením "OK"
13. Prijímač vypíše programy vysielané na danej frekvencii. Šípkou dole prejdite na "Výstup". Potvrďte - tlačidlom OK
14. Šípkou dole sa dostanete znovu na položku "Kanál". Šípkou doprava zmeňte ďalší kanál (104, 105, 106,...)
15. Opakujte body "6 - 14" s frekvenciou a symbolovou rýchlosťou podľa nasledovnej tabuľky:

	typ antény		Symb.rých	Modulácia	
	Kanál	KERO (vrták) frekvencia			SITO(aj mesto) frekvencia
1.balík programov	103	286000	290000	6900	QAM64
2.balík programov	104	294000	298000	6900	QAM64
3.balík programov	105	302000	306000	6900	QAM64
4.balík programov	106	310000	314000	6900	QAM64
5.balík programov	107	318000	322000	6900	QAM64
Pozor! Pre iný typ antény sú iné frekvencie.					
Pre užívateľov v mestskej káblovke platí nastavenie pre SITO					

16. Po naladení všetkých kanálov stlačte tlačidlo "EXIT" 2x

C. Ďalšie nastavenia prijímača:

Usporiadanie programov:

1. Stlač tlačidlo "MENU"
2. Šípkou doľava prejdite na "Kanálový manažér" (1. zľava)
3. Stlačte "OK"
4. Pre usporiadanie sa riadte symbolmi v spodnej časti obrazovky: Stlačte žlté tlačidlo (presunúť)
5. Šípkami hore - dole nájdite TV program, ktorý chcete presunúť na inú pozíciu
6. Vybraný TV kanál potvrdte tlačidlom "OK"
7. Šípkami hore - dole prejdite na novú pozíciu
8. Stlačením "OK" sa program presunie
9. Opakujte pre všetky programy, ktoré chcete presunúť.

Vymazanie nechcených programov:

1. V menu kanálový manažér, TV kanál stlačte červené tlačidlo (vymazať kanál)
2. Šípkami hore - dole nájdite TV program, ktorý chcete vymazať
3. Vybraný TV kanál potvrdte tlačidlom "OK" - namiesto čísla programu sa zobrazí " X "
4. Takto označte ďalšie programy, ktoré chcete vymazať
5. Stlačte tlačidlo "EXIT" na DO a potvrdte tlačidlom "OK"
6. Stlačte "EXIT" pre opustenie MENU

Nastavenie času:

1. Stlačte - MENU - Šípkou doprava na Nastavenie času - OK
2. Nastaviť miestny čas - šípkou doprava nastaviť "+1:00" - EXIT
3. Nastaviť letný čas - podľa potreby
4. Rok, mesiac, dátum, hodina - nie je potrebné nastavovať - prijímač si tieto údaje nastaví z vysielania
5. EXIT - EXIT

Systémové nastavenia:

1. MENU - Užívateľská inštalácia - Systémové nastavenie
2. Audio jazyk - zmeniť na Slovensky
3. Formát zobrazovania - zmeňte na 4:3 alebo 16:9 podľa typu Vášho TV prijímača
4. EXIT - EXIT